

Modulationsarten & Sendeleistung (EU-CEPT Basisrichtlinie)

FM * 4 Watt

Standard-Betriebsart

AM * 4 Watt

Klassische Betriebsart

SSB * 12 Watt

Fuer groessere Reichweite

■ Notruf ■ Prepper/Notfunk ■ Anruf/Gateway ■ Daten/Internet

Kanal	MHz	Besonderheit
■ 1	26,965	Empfohlener Anrufkanal (FM)
2	26,975	Inoffizieller Berg-DX-Kanal (FM)
■ 3	26,985	Prepper-/Notfunkkanal (FM) - alle 3h fuer 3 Min.
4	27,005	-
5	27,015	Italienische Fernfahrer in DE und IT
■ 6	27,025	Datenkanal (Deutschland)
■ 7	27,035	Datenkanal (Deutschland)
■ 8	27,055	KAERNTEN FUNKT Uebungskanal - So 20:00 CB-Kaerntentest
■ 9	27,065	Weltweiter Anruf-/Notrufkanal (AM+FM)
10	27,075	-
■ 11	27,085	Internet-Gateway freigegeben (DE)
12	27,105	-
13	27,115	-
14	27,125	-
15	27,135	Tuerkische Fernfahrer in DE und IT
■ 16	27,155	Funkverkehr mit/zwischen Wasserfahrzeugen
17	27,165	Baustellenverkehr, oesterr. Fahrer
18	27,175	Daenische Schwertransportfahrer in DE/DK
■ 19	27,185	Ausweich-Notrufkanal, Fernfahrer-Kanal
20	27,205	Schwertransporte in Oesterreich
21	27,215	Tuerkischer Anrufkanal in DE/Europa (FM)
22	27,225	Anrufkanal rumaenische Fernlastfahrer
23	27,255	-
24	27,235	-
■ 25	27,245	Datenkanal (D), USB ROS intern
26	27,265	-
27	27,275	-
28	27,285	Polnischer Anrufkanal (AM) - auch EU Fernfahrer
■ 29	27,295	Internet-Gateway freigegeben (DE)
30	27,305	Anrufkanal ex-Jugoslawien Fernfahrer
31	27,315	Inoffizieller DX-Kanal (FM)
32	27,325	-
■ 33	27,335	Prepper-/Notfunkkanal (SSB/USB) - alle 3h fuer 3 Min.
■ 34	27,345	Internet-Gateway freigegeben (DE)
35	27,355	-
■ 36	27,365	Datenkanal USB ROS int. & WSPR intern
■ 37	27,375	Gateway-Kanal Oesterreich (FM)
38	27,385	Inoff. internationaler DX-Kanal (LSB)
■ 39	27,395	Internet-Gateway (DE), Anrufkanal Schweiz FM
40	27,405	Anrufkanal Ungarn FM, Fernfahrer Ungarn

Sonderregelungen in Europa

Land	Kanaele / Sendeleistung	Bemerkung

Oesterreich	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	EU-Basisrichtlinie, anmelde- und gebuehrenfrei
Deutschland, Tschechien	80 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W PEP)	EMV 10W ERP. Kanaele 41-80 nur in DE/CZ!
Slowakei	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Zusaetzlich deutsche Kanaele 70-80 erlaubt
Schweiz, Liechtenstein	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Anrufkanal: Kanal 39 (FM)
Polen, Spanien	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Polen: auch britische Frequenzen erlaubt
Italien (+RSM)	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Deklarationspflicht! Touristen frei. Basis max. 1W ERP.
Grossbritannien	40 FM (4W), 40 FM-UK (4W)	Kein AM, kein SSB (in Vorbereitung)
Frankreich, Monaco	40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W)	AM 4W und SSB 12W in Vorbereitung
Bulgarien, Litauen	40 FM (4W), 40 AM (1W)	SSB mit neuen Leistungswerten in Vorbereitung
Niederlande, Rumaenien	40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W)	Erhoehung auf 4W/12W geplant

EU-Basisrichtlinie: BE, DK, EE, FI, GR, IE, IS, HR, LV, LU, NO, AT, PT, SE, SI, HU, CY. DE-Geraete bei Reisen <1 Monat auf 40 CEPT-Kanaelen erlaubt.

Rechtlicher Hinweis zu Gateways in Oesterreich:

Die Funk-Schnittstellenbeschreibung FSB-LN001 (BMF, Stand 2019) untersagt im CB-Funk den Betrieb von Relaisstellen - dazu zaehlen nach behoerdlicher Auslegung auch automatisch betriebene Gateways (HF <-> Internet). Kanal 37 hat sich als Community-Sammelkanal eingebuergert, ist aber kein behoerdlich freigegebener Gateway-Kanal (anders als z.B. K11/29/34/39 in Deutschland). Reines Mithoeren und Internet-VoIP-Verbindungen ohne HF-Aussendung sind davon nicht betroffen.

Die wichtigsten Kanaele fuer Oesterreich

K 9	Notrufkanal	Weltweiter Anruf-/Notrufkanal (AM/FM), 27,065 MHz
K 1	Anrufkanal	Empfohlener Anrufkanal (FM), 26,965 MHz
K 8	KF Uebungskanal	So 20:00 CB-Kaerntentest (FM), 27,055 MHz
K 19	Ausweich-Notruf	Wenn Kanal 9 belegt, Fernfahrer-Kanal, 27,185 MHz
K 37	Gateway AT	Gateway-Kanal Oesterreich (FM), 27,375 MHz
K 16	Wasserfahrzeuge	Funkverkehr mit/zwischen Wasserfahrzeugen, 27,155 MHz
K 3	Prepper FM	Prepper-Notfunkkanal (FM), alle 3h fuer 3 Min., 26,985 MHz
K 33	Prepper SSB	Prepper-Notfunkkanal (USB), alle 3h fuer 3 Min., 27,335 MHz

Tipps fuer CB-Funk auf Reisen

- 1 Nur CEPT-Kanaele 1-40 verwenden - die deutschen Kanaele 41-80 sind im Ausland nicht erlaubt.
- 2 Notrufkanal 9 freihalten - nie fuer Plauderei verwenden.
- 3 Sendeleistung beachten - in FR, BG, LT gelten niedrigere Werte fuer AM und SSB.
- 4 Italien: Als Tourist ohne festen Wohnsitz ist CB-Funk frei nutzbar.
- 5 Grossbritannien: Nur FM erlaubt - kein AM, kein SSB.
- 6 Lokale Anrufkanaele: CH=K39, HU=K40, TR/DE=K21, PL=K28.
- 7 DE-Geraete im EU-Ausland: Bei Reisen unter 1 Monat auf 40 CEPT-Kanaelen erlaubt.

KAERNTEN FUNKT

Amateurfunk * CB-Funk * PMR * Notfunk * Meshtastic
ZVR 1594115448 * Sitz Villach

www.kaernten-funkt.at

CB-Funk ist in Oesterreich anmelde- und gebuehrenfrei. Diese Uebersicht dient der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit. Stand: Mai 2026.