

## Modulationsarten & Sendeleistung (EU-CEPT Basisrichtlinie)

**FM \* 4 Watt**

Standard-Betriebsart

**AM \* 4 Watt**

Klassische Betriebsart

**SSB \* 12 Watt**

Für grössere Reichweite

■ Notruf     
 ■ Prepper/Notfunk     
 ■ Anruf/Gateway     
 ■ Daten/Internet

Kanal	MHz	Besonderheit
1	26,965	Empfohlener Anrufkanal (FM)
2	26,975	Inoffizieller Berg-DX-Kanal (FM)
3	26,985	Prepper-/Notfunkkanal (FM) - alle 3h fuer 3 Min.
4	27,005	-
5	27,015	Italienische Fernfahrer in DE und IT
6	27,025	Datenkanal (Deutschland)
7	27,035	Datenkanal (Deutschland)
8	27,055	-
9	27,065	Weltweiter Anruf-/Notrufkanal (AM+FM)
10	27,075	-
11	27,085	Internet-Gateway freigegeben (DE)
12	27,105	-
13	27,115	-
14	27,125	-
15	27,135	Tuerkische Fernfahrer in DE und IT
16	27,155	Funkverkehr mit/zwischen Wasserfahrzeugen
17	27,165	Baustellenverkehr, oesterr. Fahrer
18	27,175	Daenische Schwertransportfahrer in DE/DK
19	27,185	Ausweich-Notrufkanal, Fernfahrer-Kanal
20	27,205	Schwertransporte in Oesterreich
21	27,215	Tuerkischer Anrufkanal in DE/Europa (FM)
22	27,225	Anrufkanal rumaenische Fernlastfahrer
23	27,255	-
24	27,235	-
25	27,245	Datenkanal (D), USB ROS intern
26	27,265	-
27	27,275	-
28	27,285	Polnischer Anrufkanal (AM) - auch EU Fernfahrer
29	27,295	Internet-Gateway freigegeben (DE)
30	27,305	Anrufkanal ex-Jugoslawien Fernfahrer
31	27,315	Inoffizieller DX-Kanal (FM)
32	27,325	-
33	27,335	Prepper-/Notfunkkanal (SSB/USB) - alle 3h fuer 3 Min.
34	27,345	Internet-Gateway freigegeben (DE)
35	27,355	-
36	27,365	Datenkanal USB ROS int. & WSPR intern
37	27,375	Gateway-Kanal Oesterreich (FM)
38	27,385	Inoff. internationaler DX-Kanal (LSB)
39	27,395	Internet-Gateway (DE), Anrufkanal Schweiz FM
40	27,405	Anrufkanal Ungarn FM, Fernfahrer Ungarn

## Sonderregelungen in Europa

Land	Kanaele / Sendeleistung	Bemerkung
------	-------------------------	-----------

<b>Oesterreich</b>	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	EU-Basisrichtlinie, anmelde- und gebuehrenfrei
<b>Deutschland, Tschechien</b>	80 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W PEP)	EMV 10W ERP. Kanäle 41-80 nur in DE/CZ!
<b>Slowakei</b>	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Zusaetzlich deutsche Kanäle 70-80 erlaubt
<b>Schweiz, Liechtenstein</b>	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Anrufkanal: Kanal 39 (FM)
<b>Polen, Spanien</b>	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Polen: auch britische Frequenzen erlaubt
<b>Italien (+RSM)</b>	40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W)	Deklarationspflicht! Touristen frei. Basis max. 1W ERP.
<b>Grossbritannien</b>	40 FM (4W), 40 FM-UK (4W)	Kein AM, kein SSB (in Vorbereitung)
<b>Frankreich, Monaco</b>	40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W)	AM 4W und SSB 12W in Vorbereitung
<b>Bulgarien, Litauen</b>	40 FM (4W), 40 AM (1W)	SSB mit neuen Leistungswerten in Vorbereitung
<b>Niederlande, Rumänien</b>	40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W)	Erhoehung auf 4W/12W geplant

EU-Basisrichtlinie: BE, DK, EE, FI, GR, IE, IS, HR, LV, LU, NO, AT, PT, SE, SI, HU, CY. DE-Geraete bei Reisen <1 Monat auf 40 CEPT-Kanaelen erlaubt.

## Die wichtigsten Kanäle fuer Oesterreich

<b>K 9</b>	<b>Notrufkanal</b>	Weltweiter Anruf-/Notrufkanal (AM/FM), 27,065 MHz
<b>K 1</b>	<b>Anrufkanal</b>	Empfohlener Anrufkanal (FM), 26,965 MHz
<b>K 19</b>	<b>Ausweich-Notruf</b>	Wenn Kanal 9 belegt, Fernfahrer-Kanal, 27,185 MHz
<b>K 37</b>	<b>Gateway AT</b>	Gateway-Kanal Oesterreich (FM), 27,375 MHz
<b>K 16</b>	<b>Wasserfahrzeuge</b>	Funkverkehr mit/zwischen Wasserfahrzeugen, 27,155 MHz
<b>K 3</b>	<b>Prepper FM</b>	Prepper-Notfunkkanal (FM), alle 3h fuer 3 Min., 26,985 MHz
<b>K 33</b>	<b>Prepper SSB</b>	Prepper-Notfunkkanal (USB), alle 3h fuer 3 Min., 27,335 MHz

## Tipps fuer CB-Funk auf Reisen

- 1 Nur CEPT-Kanäle 1-40 verwenden - die deutschen Kanäle 41-80 sind im Ausland nicht erlaubt.
- 2 Notrufkanal 9 freigehalten - nie fuer Plauderei verwenden.
- 3 Sendeleistung beachten - in FR, BG, LT gelten niedrigere Werte fuer AM und SSB.
- 4 Italien: Als Tourist ohne festen Wohnsitz ist CB-Funk frei nutzbar.
- 5 Grossbritannien: Nur FM erlaubt - kein AM, kein SSB.
- 6 Lokale Anrufokanäle: CH=K39, HU=K40, TR/DE=K21, PL=K28.
- 7 DE-Geraete im EU-Ausland: Bei Reisen unter 1 Monat auf 40 CEPT-Kanaelen erlaubt.

## KAERNTEN FUNKT

Amateurfunk \* CB-Funk \* PMR \* Notfunk \* Meshtastic  
kaernten-funkt.at \* ZVR 1594115448 \* Sitz Villach

CB-Funk ist in Oesterreich anmelde- und gebuehrenfrei. Diese Uebersicht dient der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit. Stand: Mai 2026.